



# ENERGÍA SEGURA

QIAN-UPS-1000VA  
No break UPS 1000VA



## GRAN PODER

Este UPS tiene una capacidad de 1000VA de poder y voltaje de 600W, con 110/120 VCA de entrada y 110/115/120 VCA de salida, con cuatro salidas de energía.

## NO MÁS APAGONES

Su batería de ácido-plomo de carga rápida (4-6 horas cargar por encima del 90%) protege contra apagones que pudieran dañar tu equipo o perderte archivos importantes y horas de trabajo.



## FUNCIONAL

Incluye cuatro salidas de energía, indicadores LED de status, alarma de baja batería, y genera menos de 40 dB de ruido durante su funcionamiento



## FICHA TÉCNICA (QEI-1000-01)

---

<b>Capacidad de la fuente de poder</b>	1000VA/600W
<b>Voltaje de entrada</b>	110/120VCA
<b>Rango de Voltaje de Entrada</b>	81-134VCA / 89-145VCA
<b>Rango de frecuencia</b>	50 Hz/60Hz(sensor automático), 50/60Hz ± 1Hz (Modo de Reposo)
<b>Voltaje de salida</b>	America 110/115/120VCA
<b>Regulación de Voltaje CA</b>	±10% (Modo de Reposo)
<b>Tiempo de Transferencia</b>	Normalmente 2-6ms
<b>Forma de Onda</b>	Onda Senoidal Simulada (Modo de Reposo)
<b>Tipo de Batería</b>	Batería de acido y plomo, 12V/7Ah*2
<b>Dimensiones</b>	370 x 135 x 165 mm
<b>Tiempo de Recarga</b>	4-6 horas para una carga de 90%
<b>Función de Protección</b>	Sobrecarga, Descarga, Sobrecarga corto circuito, Sobre voltaje bajo voltaje y protección de sobrecalentamiento
<b>Indicadores LED</b>	Modo CA: iluminación verde, Batería: Parpadeo Amarillo, Falla: Parpadeo Rojo
<b>Alarmas de la Batería</b>	Modo de Batería: Cada 10 segundos, Batería Baja: Cada Segundo, Sobrecarga: Cada 0.5 segundos, Reemplazamiento de Batería: Cada 2 segundos, Falla: Sonido Constante
<b>Peso neto</b>	8.4 Kg
<b>Humedad</b>	0-90% Humedad Relativa 0-40 (Sin condensar)
<b>Nivel de ruido</b>	Menor a 40dB
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8 Linux Unix y MAC (Puerto RS232/ USB Opcional)
<b>EAN13</b>	7500619000642